



**Panel Profesional**  
LED con 4 funciones y diferencial de 30mA con protección por fuga



**Panel de control inclinado**  
para una fácil lectura



**Regulación AVR**  
asegura un voltaje constante



**HY9000** (las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)



OPCIONAL > **Kit ruedas**

	MODELO DE GENERADOR	HY2500	HY3100	HY6000	HY9000
GENERADOR	Frecuencia (Hz)	50	50	50	50
	Potencia Nominal	2 kW	2.5 kW	4 kW	6 kW
	Potencia Máxima	2.2 kW	2.8 kW	4.4 kW	6.5 kW
	Voltaje (V)	220	220	220	220
	Corriente (A)	9.5	12.1	19.1	26
	Enchufes	2x16A	2x16A	2x16A	1x16A / 1x 32A
	Pantalla	Analógica	Analógica	LED4	LED4
	Capacidad de depósito (L)	3.6	3.6	6.5	6.5
	Funcionamiento a 50% carga (hr.)	7	6.8	6.5	6
	Nivel de ruido a 7 Metros; 50% carga (dBA)	67	67	68	68
Salida corriente continua (V/A) (2)	12 / 8.3	12 / 8.3	12 / 8.3	12 / 8.3	
Batería (Ah)	-	-	-	-	
MOTOR	Tipo de Motor	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
	Motor modelo	IC160	IC210	IC390	IC425
	Potencia (HP)	5.5	7.0	13	15
	Modo de arranque	Manual	Manual	Manual	Manual
	Cilindrada (ml)	212	212	389	420
	Capacidad de aceite (L)	0.6	0.6	1.1	1.1
ALTERNADOR	Alternador	A2C	A3C	A4C	A6C
	Potencia nominal (kVA)	2	2.5	4	6
	Factor de potencia (Cosφ)	1	1	1	1
	Tipo de regulación del voltaje	AVR	AVR	AVR	AVR
DATOS LOG.	Peso Neto (kg)	40	42	64	71
	Peso Bruto (kg)	42	44	66	73

(\*) AVR excluidos de garantía.

HY-generador a gasolina ● Las especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso  
(2) Salida máxima 100W. Protección con fusible de 10A