



Pantalla digital en los modelos HY1000SI, HY2000SI, HY3200SEI y HY5600SEI



Curva sinusoidal pura asegura una suave y perfecta regulación



HY2000SI (las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

ACCESORIOS A LA VENTA



OPCIONAL Mando a distancia para los modelos: HY3000SEI, HY4000SEI, HY5600SEI



KIT GAS para modelos HY3000SEI y HY4000SEI

MONOFÁSICO

MODELOS	HY1000SI	HY2000SI	HY3000SI/SEI	HY3200SEI	HY4000SEI	HY5600SEI
MODELOS						
GENERADOR						
Frecuencia (Hz)	50 hz	50 hz	50 hz	50 hz	50 hz	50 hz
Potencia Nominal	0,9 Kw	1,6 Kw	2,6 Kw	2,8 Kw	3,8 Kw	5,0 Kw
Potencia Máxima	1,0 Kw	2,0 Kw	2,8 Kw	3,2 Kw	4,0 Kw	5,2 Kw
Voltaje (V)	230	230	230	230	230	230
Corriente (A)	4,4	9,0	13,2	14,8	18,0	22,6
Enchufes	1 x 16A	2 x 16A	2 x 16A	2 x 16A	2 x 16A	2 x 16A
Pantalla digital	si	si	no	si	si	si
Capacidad de depósito (L)	2,1	3,8	4,5	7,8	13	13
Funcionamiento a 50% carga (hr.)	4	4,5	4,5	9	8	7
Nivel de ruido a 7 Mts; 50% carga (dBA)	58	58	58	59	59	59
Salida corriente continua 12 (V/A) (2)	12/5,0	12/5,0	12/8,3	12/8,3	12/8,3	12/8,3
Batería (Ah)	---	---	7 Ah	7 Ah	7 Ah	14 Ah
MOTOR						
Tipo de Motor	Gasolina 4 T	Gasolina 4 T	Gasolina 4 T	Gasolina 4 T	Gasolina 4 T	Gasolina 4 T
Motor modelo	HX144F	HX149F	HX149	HX170	HX229	HX389
Potencia (HP)	1,8	3,2	5,2	4,4	6,6	13
Modo de arranque	Manual	Manual	Manual/Eléctrico	Manual/Eléctrico	Manual/Eléctrico	Eléctrico
Cilindrada (cc)	50	100	149	208	229	389
Capacidad de aceite (L)	0,25	0,41	0,45	1,1	0,9	1,1
ALTERNADOR						
Alternador	A10i	A20i	A26i	A30i	A40i	A52i
Potencia nominal (kVA)	0,9	2	2,8	3,2	4	5
Factor de potencia (Cosφ)	1	1	1	1	1	1
Tipo de regulación del voltaje	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica	Electrónica
DATOS LOG.						
Peso Neto (kg)	14	20	31/34	38	55	75
Peso Bruto (kg)	16	22	35/38	42	60	80